


3 ドライバの確認

① 「デバイスマネージャー」画面を表示します。

1) Windows「スタート」ボタンをクリックし、「コンピューター(またはマイコンピュータ)」の表示上で右クリックします。


2) 表示されたメニューから「プロパティ」を選択します。



3) 以下の操作を行います。

●Windows XP

「ハードウェア」タブを開き、「デバイスマネージャ」ボタンをクリックします。




●Windows Vista / 7

「デバイスマネージャ」をクリックします。



② 「モデム」をクリックして展開し、「MT9234ZBA-USB-CDC-ACM」と表示されていることを確認します。



スーパーG3 FAXモデムセットアップガイド

1 インストールする前に

内容物の確認

下記の物がすべてそろっているか、ご確認ください。
不足がございましたら、お手数ですが販売店または保証書記載のサポート窓口までご連絡ください。

- ・FAXモデム本体
- ・USBケーブル
- ・モジュラーケーブル
- ・保証書(1年間)
- ・スーパーG3FAXモデムセットアップディスク(またはSTARFAX セットアップディスク)

2 インストールする

① セットアップディスクをパソコンに挿入します。

② FAXモデム本体とパソコンを、付属のUSBケーブルでつなぎます。




・FAXモデム本体の「Power」ランプは、セットアップ完了後に点灯します。

・パソコンとFAXモデムをつなげると、パソコンの画面に「新しいハードウェアが見つかりました..」と表示されます。

③ 「デバイスマネージャ」画面を表示します。

1) Windows「スタート」ボタンをクリックし、「コンピューター(またはマイコンピュータ)」の表示上で右クリックします。


2) 表示されたメニューから「プロパティ」を選択します。



3) 以下の操作を行います。

●Windows XP

「ハードウェア」タブを開き、「デバイスマネージャ」ボタンをクリックします。




●Windows Vista / 7

「デバイスマネージャ」をクリックします。




- ④ 「ほかのデバイス」の「MT9234ZBA-USB-CDC」の表示上で右クリックし、表示されたメニューから「ドライバソフトウェアの更新」を選択します。




- ⑤ 以下の操作を行います。

●Windows XP


- 1)「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。



- 2)「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し「次へ」ボタンをクリックします。




- 3)「次の場所を含める」にチェックを入れ、「参照」ボタンをクリックします。




●Windows Vista / 7

- 1)「コンピューターを参照してドライバソフトウェアを検索します」を選択します。





- 2)「次の場所でドライバソフトウェアを検索します」の「参照」ボタンをクリックします。





- ⑥ 「フォルダーの参照」画面でDVD-RWDドライブを選択し、「OK」ボタンをクリックします。

※STARFAXのセットアップディスクをご利用の場合は、DVD-RWDドライブを展開し、「SuperG3 FAX MODEM」フォルダ内の「MT9234ZBA-USB-CDC」フォルダを選択して「OK」ボタンをクリックしてください。

- ⑦ 以下の画面が表示されましたら、「続行」または「インストール」ボタンをクリックします。



- ⑧ 以下の画面が表示されましたら、「完了」または「閉じる」ボタンをクリックします。



- ⑨ パソコンからセットアップディスクを取り出し、パソコンを再起動します。